

Руководство пользователя UT05

Характеристики

- Поясной фонарь раздельного типа
- Угол охвата луча 160°
- Задействует свет COB с высоким CRI ($CRI \geq 90$, цветовая температура: 4000K) с максимальной яркостью до 400 люмен
- Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную работу
- Технология усовершенствованного отключения питания (APC) обеспечивает низкое энергопотребление в режиме ожидания
- Управление двумя уровнями яркости с помощью одной кнопки
- Удобный штекер USB-A, совместимый с источниками питания с USB входом
- Изготовлен из алюминиевого сплава с твердым анодированием военного класса HAIII
- Влаго- и пыленепроницаемость в соответствии с IP66
- Ударопрочность до 1 метра

Параметры

Размеры: 73 мм × 18 мм × 8.3 мм (2.87" × 0.71" × 0.33") (часть с кнопкой)
87.4 мм × 18 мм × 8.3 мм (3.44" × 0.71" × 0.33") (часть без кнопок)

Общая длина: 750 мм (29.53") (включая кабель)

Вес: 40.4 г (1.43 унций) (не включая источник питания)

Комплектующие

4 ремешка на липучке, застежка для USB-кабеля

Варианты источников питания

	Совместимость
Блок питания NITECORE	Y (рекомендуется)
Источник питания с USB входом (с выходным напряжением 5В/1А или выше)	Y (совместим)

Примечание: пожалуйста, во избежание несчастных случаев пользуйтесь USB-адаптерами от проверенных производителей или официальных дилеров.

Технические характеристики

	Высокая мощность	Низкая мощность
Яркость	400 люмен	200 люмен
Длительность работы	5 ч 30 мин	13 ч
Расстояние луча	27 м	20 м
Максимальная интенсивность луча	185 кд	100 кд
Ударопрочность	1 м	
Рейтинг	IP66	

Примечание: приведенные данные получены в лабораторных условиях при использовании блока питания NB10000 (10 000 мАч). Данные могут отличаться при использовании устройства с другими аккумуляторами, а также вследствие влияния условий окружающей среды.

Инструкция по эксплуатации

Крепление на беговой ремень

- Использование с беговым ремнем NITECORE BLT10: прикрепите крючок UT05 к петле BLT10, как показано на иллюстрации.
- Использование с другими беговыми ремнями и рюкзаками: используйте ремешки с липучками, чтобы закрепить UT05 на беговом ремне без петли.



Подключение к источнику питания

Используйте USB-кабель UT05 для подключения внешнего источника питания с USB входом, зафиксируйте конструкцию с помощью застежки для USB-кабеля.

Предостережения:

1. Внимание! Возможно опасное излучение! Не смотрите на излучаемый свет! Может быть опасно для глаз.
2. При хранении в рюкзаке, пожалуйста, отключите устройство от источника питания во избежание случайной активации.

Вкл / Выкл

Включение: при выключенном устройстве зажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить его и перейти в режим низкой мощности.

Выключение: при включенном устройстве зажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы его выключить.

Уровни яркости

При включенном устройстве ненадолго зажмите кнопку питания, чтобы переключиться между режимами высокой и низкой мощности.

Смена источников питания

Источник питания следует заменить или перезарядить, если свет выглядит тусклым или перестает реагировать на команды вследствие низкой мощности.

Гарантийное обслуживание

На всю продукцию NITECORE® распространяется гарантия. Любой бракованный / неисправный продукт можно обменять на новый у местного дистрибьютора / дилера в течение 15 дней после покупки. По истечении этого срока любую дефектную / неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 60 месяцев с даты покупки. По прошествии 60 месяцев действует ограниченная гарантия, покрывающая стоимость работы и технического обслуживания, но не стоимость комплектующих / запчастей.

Гарантия аннулируется в случае, если:

1. устройств(о/а) сломан(о/ы), реконструирован(ы) и / или модифицирован(ы) неуполномоченными лицами,
2. устройств(о/ы) поврежден(о/ы) из-за неправильного использования (например, из-за установки аккумуляторов с обратной полярностью),
3. устройств(о/ы) поврежден(о/ы) вследствие протечки батарейки.

Для получения последней информации о продукции и услугах NITECORE® свяжитесь с местным дистрибьютором NITECORE® или отправьте электронное письмо на следующий адрес: service@nitecore.com

※ Все изображения, текст и утверждения, указанные в данном руководстве пользователя, предназначены только для справочных целей. В случае каких-либо расхождений между данным руководством и информацией, указанной на сайте www.nitcore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретировать и изменять содержание этого документа в любое время без предварительного уведомления.